

EPA 0.56

Micro Ace

SÉRIE FMM
26 à 175W

Homologations: Certification CSA C22.2 #250
Convient à une utilisation extérieure et endroits mouillés.

Description

Le modèle Micro Ace Plus, de format compact, fournit un faisceau puissant et large qui en fait un luminaire polyvalent et une source économique pour l'éclairage architectural, pour les enseignes ou pour le paysagement.

Caractéristiques

Réflecteur spéculaire

Le réflecteur en aluminium semi-spéculaire procure un luminaire de type NEMA 4H x 4V.

Boîtier résistant à la corrosion

Le modèle Micro Ace Plus, fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion et recouvert d'une couche de peinture en poudre de polyester bronze complémentent la plupart des environnements architecturaux. La porte avant, avec lentille, s'ouvre facilement en retirant deux vis de retenue et est munie de chevilles à charnières pour faciliter le remplacement des lampes.

Montage

Micro Ace Plus se monte directement à une boîte octogonale en utilisant la tête de branchement réglable de 1/2 po et s'incline à tous les degrés d'angles verticaux. Possibilité de montage mural, au plafond et sur le sol.

Lentille

En verre trempé fermement logée dans le cadre d'aluminium et fixée au corps du luminaire

Ballast

Les lampes SHP de 50 à 150 watts utilisent un facteur normal de puissance pour une opération à 120 volts, ou tri-tap à haute réactance (120/277/347V), ou ballasts CWI pour 208, 240, 480 et 600 volts. Les lampes aux halogénures métalliques de 50 à 150W peuvent être utilisées seulement avec les ballasts tri-tap à haute réactance (120/277/347V). Les lampes fluocompacte ustilise des ballasts électroniques.

Gamme

Projecteurs, ballasts intégrés utilisant des:

- lampes aux HM de 50W à 175W
- lampes à vapeur de SHP de 50W à 150W
- lampes fluocompactes de 26W à 42W

Douille

Base moyenne, douille à impulsions d'amorçage avec coquille de vissage nickelée et contact central à ressort.

Garantie

Stanpro est Axé sur la Qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

Guide de commande

Sélectionner la qté de lampe (pour **F** - Fluorescent seul.)

FMM ☐ ____ ____ — ____

Type de lampe	Puissance (W)	Tension (V)
M Halogénures métalliques	0050, 0070, 0100, 0150, 0175	**P**
S Sodium haute pression	0050	**A, B, E, H, K, S, V**
	0070, 0100, 0150	**A, B, K, S, V, P**
P Démarrage par imp. HM	0175	**P**
F Fluocompact	0026 (1 ou 2 lampes)	**A, H, E**
	0032, 0042 (1 lampe seulement)	

Options

/C	-	lampe phosphorée
/H	-	condensateur H.F.P. (120V SHP, ballasts réacteurs seulement)
/P	-	cellule photoélectrique (120/277V seulement)
/WH	-	boîtier blanc (bronze est standard)
/PT	-	ajusteur sur dessus du poteau
/T	-	protection anti-reflets
/TP	-	visses inviolables

Indice de tension:

A - 120V (R-HFP)**
B - 208V CWI
E - 277V HX HFP**
H - 347V HX HFP**
K - 480V CWI
P - 120/277/347V HX HFP
S - 600V CWI
V - 120/240V CWI

** HM, SHP et démarrage par impulsion HM seulement.
Note : Sauf si la commande a été spécifiée autrement, le ballast à prises multiples est pré filé à l'usine pour procurer la tension la plus élevée possible.

5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3
Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais:1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique.
Les Systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.