

# Série SR

## Phares de secours à distance encastrées PAR36





Homologations:   
Certification CSA C22.2 #141

### Description

La série de phares à distance PAR36 SR de Stanpro est faite d'acier et est encastrée dans le plafond. Les lampes sont montées sur un cardon réglable. Ces phares à distance sont disponibles avec des lampes au tungstène ou au quartz jusqu'à 55W pour utilisation avec des circuits d'éclairage de secours de 6, 12 ou 24V. La garniture de 9 po de diamètre se rattache et dissimule le boîtier encastré de 8 po. Le fini standard est blanc. D'autres couleurs sont disponibles, veuillez contacter Stanpro pour plus de détails.

### Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos termes et conditions.



### Guide de commande

Série	Tension	Watts lampe	Type lampe	Options
SR- Tête encastrée	06-6Vc.c. 12-12Vc.c. 24-24Vc.c. 32 - 32V c.c. 120-120V c.c.	(ex. 09w) voir liste sélection lampes	Q-Quartz T-Tungstène	BK-Noir SP-Couleur commande SF-montage en surface

### Sélection de lampe

	6 Volts	12 Volts	24 Volts	32 Volts	120 Volts
<b>PAR36 - Phares grand format</b>					
<b>Q</b>	8W, 10W, 12W, 20W	8W, 10W, 12W, 20W, 35W, 55W	12W, 20W	-	-
<b>T</b>	5.4W, 7.2W, 9W, 18W	5.4W, 9W, 18W, 25W	9W, 18W, 25W	25W	15W, 30W, 50W
<b>SB Q</b>	8W, 10W, 12W, 20W	8W, 12W, 30W, 35W, 55W	55W, 70W	-	30W, 50W
<b>SB T</b>	9W, 18W, 25W	25W	-	-	-

**Q** = Halogène  
Quartz  
**T** = Tungstène  
**SB** = Faisceau  
scellé